

■ IEC 62196



■ SAE J1772



■ GB/T 20234



型號 / WMTW

電動車掛壁式充電樁使用手冊

建議在使用前閱讀手冊

2025.10.10

安全指示

感謝您購買並使用 feyree 電動車充電站。
建議您在安裝前仔細閱讀使用手冊。



注意



警告

此符號表示使用者應特別注意的事項。不當操作可能導致使用者安全問題或設備損壞。



注意事項：

- 請勿將充電站浸入水中。
- 禁止踩踏、拉扯、彎曲或打結充電線。
- 請勿摔落控制盒或在其表面放置重物。
- 嚴禁將設備放置於充電過程中會產生高溫的物體附近。
- 設備的操作環境溫度不得超過 -30°C 至 $+55^{\circ}\text{C}$ 。



警告事項：

- 當充電線損壞時，請勿使用此設備。
- 僅限用於電動車充電。
- 使用時產品必須良好接地。
- 請勿使用外接電線或轉接器。
- 請勿將手指伸入充電插頭。
- 本產品不含使用者可維修零件，請勿自行打開或維修。
- 若設備無法依照操作手冊正常充電，請聯繫銷售商。

充電控制盒尺寸



充電盒說明



IEC 62196

產品規格	7 kW 32A 1Phase
充電方式	Type2 IEC 62196-2
電流	32A
相數	1 Phase
功率	7kW
電壓	85V-264V
電纜	3G 6mm ² +1*0.5mm ²
充電插頭防塵防水等級	IP65
充電盒防塵防水等級	IP66
工作溫度	-30°C to +55°C
電纜長度	5m

充電盒說明



SAE J1772

產品規格	7 kW 32A 1Phase
充電方式	SAE J1772
電流	32A
相數	1 Phase
功率	7kW
電壓	85V-264V
電纜	3G 6mm ² +1*0.5mm ²
充電插頭防塵防水等級	IP66
充電盒防塵防水等級	IP66
工作溫度	-30°C to +55°C
電纜長度	5m

燈號說明

序號	充電狀態	綠燈	藍燈	紅燈	備註
1	準備中	恆亮	/	/	開機後，綠色指示燈恆亮 表示充電器已準備好可進行充電
2	連接中	閃爍	/	/	當充電插頭插入車輛的充電口 綠色指示燈閃爍 表示充電器與車輛已連接
3	充電中	/	呼吸狀態 緩慢閃爍	/	藍燈為呼吸狀態 表示充電器正在正常充電中
4	充電完成	/	恆亮	/	藍燈恆亮，表示充電已完成
5	錯誤	/	/	閃爍1次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 1 次，並以0.5秒間 隔持續閃爍，表示通訊故障 ①檢查充電插頭是否插好 ②檢查插頭是否鎖定在車上， 能否拔出 ③ 檢查車輛錯誤日誌與故障報告
6	欠壓	/	/	閃爍2次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 2 次，並以0.5秒間 隔重複閃爍，表示欠壓故障 ①檢查輸入電壓是否低於 85V ②若低於 85V，請關閉電源後再 重新開啟。
7	過壓	/	/	閃爍3次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 3 次，並以0.5秒間 隔重複閃爍，表示過壓故障。 ①檢查輸入電壓是否高於 265V 若高於 265V，請停止充電 ②若電壓高於 265V，請關閉電源 後再重新開啟
8	漏電	/	/	閃爍4次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 4 次，並以0.5秒間 隔重複閃爍，表示漏電故障 ① 檢查車輛是否有漏電 ② 檢查充電插頭是否損壞 ③ 拔出充電插頭後重新插入

燈號說明

序號	充電狀態	綠燈	藍燈	紅燈	備註
9	過電流	/	/	閃爍5次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 5 次，並以0.5秒間隔重複閃爍，表示過電流故障 ①拔出充電插頭後重新插入 ②檢查車輛顯示的充電功率是否高於充電器的輸出功率
10	過溫	/	/	閃爍6次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 6 次，並以0.5秒間隔重複閃爍，表示溫度過高 ①檢查充電器表面溫度是否過高
11	錯誤：復位	/	/	閃爍7次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 7 次，並以0.5秒間隔重複閃爍，表示充電器處於緊急停止狀態 ①檢查右側的紅色緊急停止按鈕是否被按下；若是，請旋轉按鈕以復位
12	接地錯誤	/	/	閃爍8次 (0.5秒)	紅燈連續閃爍 8 次，並以0.5秒間隔重複閃爍，表示接地(PE)故障 ①檢查接地線(PE)是否正確連接至電源 ②按下緊急停止按鈕以取消接地，當充電插頭插入後，再旋轉緊急停止按鈕使其復位，即可恢復正常充電 插入充電插頭後，按下右側的紅色緊急停止按鈕，後順時針旋轉90°使其彈出，即可正常充電 (請注意：若在充電過程中按下緊急停止按鈕，需重複以上步驟以恢復正常操作)

售後服務

產品保固一年

提供一年保固給購買原裝 feyree 產品的客戶。

如遇到任何產品相關問題，請與我們聯繫，並提供相關圖片和影片以便進一步協助。

請聯繫緯叡科技：08-7513930

保固不包括

- 1.因未遵循推薦的指南而導致的任何產品損壞。
- 2.由於未經授權的機器拆卸或在非指定服務中心進行維修而導致的損壞。
- 3.購買非原裝 feyree 產品。
- 4.未經授權的修改或未經持證電工指導的 DIY 改裝。

- 有任何問題請聯繫緯叡科技：08-7513930
- 官方網站：<https://www.wellraytech.com>

FCC聲明

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作需遵守以下兩個條件：

(1) 本裝置不得造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，即使該干擾可能會導致不希望的操作。

注意：

本設備經測試證明符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止在住宅安裝中產生有害干擾。

本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量，若未按說明安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。然而，無法保證特定安裝不會產生干擾。

如果本設備對無線電或電視接收造成有害干擾（可通過開關設備來判定），使用者應該嘗試通過以下一種或多種措施來消除干擾：—重新調整或移動接收天線。—增加設備和接收器之間的距離。—將設備連接到與接收器不同電路的插座上。—諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲取幫助。

注意：

擁有者對任何未明確批准的更改或修改不負責，這樣的修改可能會使使用者喪失操作設備的權限。

本裝置已評估符合一般射頻暴露要求。

為保持符合 FCC 射頻暴露準則，發射器和天線之間的距離必須至少為 20 公分，並且需完全符合操作和安裝配置的支持要求。